

# PvR蓝牙语音保密器

## 语音消息保密功能使用说明书

### ReliaSpeak

北京睿语信息技术有限公司

电话：010-88334733

网址：www.reliaspeak.com

邮箱：support@reliaspeak.com



微信

## 保密状态及切换

PvR提供两种保密状态：通话保密状态、语音消息保密状态；处于通话保密状态时，用户可以在电话通话过程中进行密话通话；处于语音消息保密状态时，用户可以对语音消息进行加密保护。

### 保密状态指示

◇ PvR开机，空闲状态下，SEC指示灯将显示当前设备所处的保密状态：

SEC灯熄灭 —— 通话保密态（开机后的缺省状态）

SEC灯闪烁 —— 语音消息保密态

### 切换保密状态

◇ PvR开机后，在空闲状态下，连续快速按下功能键两次可以切换设备保密状态。

◇ PvR关机再次开机后，设备恢复为通话保密态。

## 发送收听加密语音消息

### 发送加密语音消息

- ◇ 将PvR切换为语音消息保密态
- ◇ 操作手机上的社交应用，执行语音消息发送功能
- ◇ 对着PvR的麦克风说话

注意：在发送加密语音消息前，**请确认您使用的语音消息应用支持通过蓝牙设备拾音**，否则您的语音将无法通过PvR进行加密处理。

### 收听加密语音消息

- ◇ 将PvR切换为语音消息保密态
- ◇ 在手机上播放加密语音消息，通过PvR可以听到解密后的语音信息。

## 更换语音消息密钥

为了正确收听加密语音消息，语音消息收发双方必需使用相同的语音消息密钥，否则收听者只能听到噪音。用户可以通过访问网页配置语音消息密钥。

### 访问密钥配置网站页面

- ◇ 扫描右侧二维码访问
- ◇ 直接在浏览器中访问 <http://www.reliaspeak.com/pvrvmk/>



### 更换密钥

- ◇ 将PvR与手机连接，并切换为语音消息保密态
- ◇ 将PvR播放音量调高至80%-90%音量水平
- ◇ 访问密钥配置网页
- ◇ 在密钥输入框中输入6位数字，执行发送操作
- ◇ PvR将根据密钥更新结果播报成功或失败提示语

注意：

- 1) PvR出厂默认语音消息密钥为：123456
- 2) 您可以放心使用本网页执行更换密钥操作，此过程不会记录任何设备或用户信息，如您对安全性存在顾虑，可随时检查网页代码



### ==重要提示==

1. PvR语音消息加密功能仅适用于支持蓝牙设备拾音的语言消息应用，如：微信、Skype、Whatsapp (iOS版)；
2. 语音消息收发双方必须使用相同的密钥；
3. PvR处于语音消息加密状态时，将无法支持普通电话通话，而且此状态下电力消耗也较高，所以，用户在完成加密语音消息收发操作后，应及时将PvR状态切换为通话保密状态或直接关机。
4. 在手机中存储的加密语音消息是安全的，除非使用PvR并设置了正确的密钥，否则播放出的加密语音消息将是噪音。